

راهنمای پریز هوشمند

در بسته چه چیزی وجود دارد

پریز هوشمند

دفترچه راهنما

ویژگی های محصول

ولتاژ مجاز : AC 100-240V

جریان مجاز : ۱۶ آمپر

فرکانس کاری : 50 - 60 HZ

دما : -20 ~ 60°C

نوع اتصال : WIFI 2.4 GHz 802.11b/g/n

راهنمای کلید کنترل اصلی



ON/OFF

- خاموش و روشن کردن دستگاه
- با فشردن و چند لحظه نگه داشتن این دکمه می‌توانید دستگاه را به حالت اولیه بازگردانید (قبل از انجام نسبت به این کار اطمینان حاصل کنید)

نصب برنامه "Smart Life"

شما می‌توانید برنامه "Smart Life" را در App Store اپل و گوگل پلی پیدا و نصب کنید و یا QR کد زیر را اسکن کنید تا لینک نصب برنامه برای شما باز شود



برنامه "Smart Life" رایگان است و در iOS 8.0 به بالا و Android 4.4 به بالا پشتیبانی میشود

ساخت حساب کاربری

برنامه "Smart Life" را باز کنید و گزینه Sign Up را انتخاب کنید
گزینه اول بالای صفحه United States of America را انتخاب کنید و در مورد دوم ایمیل خود را وارد کنید
سپس کد ارسالی به ایمیل خود را وارد کنید

سپس یک رمز عبور برای حساب خود وارد کنید تا حساب کاربری شما ساخته شود
سپس با مجوز های لازم برای دسترسی به امکانات موبایل خود موافقت کنید
این مراحل فقط برای بار اول انجام میشود و از دفعات بعدی نیازی به این کار نیست

اتصال پریز هوشمند به برنامه

در ابتدا پریز هوشمند را به پریز برق متصل کنید سپس برنامه "Smart Life" را باز کنید
دکمه روشن/خاموش دستگاه را به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا چراغ نشانگر به سرعت چشمک بزند
در صفحه باز شده در برنامه گزینه Go to add را انتخاب کنید
در صورتی که این صفحه در برنامه باز نشد علامت + در بالای سمت راست برنامه را انتخاب کنید سپس گزینه
Auto Scan را انتخاب کنید تا برنامه پریز را شناسایی کند
سپس گزینه Next را انتخاب کنید
در این مرحله باید موبایل به مودم وای فای اتصال داشته باشد
نکته مهم: در هنگام اتصال اولیه تا جای ممکن پریز هوشمند و موبایل خود را نزدیک مودم نگه دارید تا اتصال کامل
شود

در صورت متصل بودن موبایل به وای فای نام مودم خود را در قسمت اول میبینید و در قسمت دوم باید رمز عبور
مودم خود را وارد کنید و گزینه Next را انتخاب کنید

منتظر بمانید تا فرایند اتصال کامل شود

سپس میتوانید نام پریز خود را متناسب با کارکردی که برای آن در نظر دارد تغییر دهید

سپس گزینه Done را انتخاب کنید

نکات مهم

در نظر داشته باشید برای کنترل این پریز همواره باید سه شرط زیر برقرار باشد:

۱. اتصال موبایل با اینترنت

۲. اتصال پریز هوشمند با مودم

هر چه مودم و پریز هوشمند به یکدیگر نزدیک تر باشند کارکرد پریز هوشمند بهتر است

۳. مودم مذکور باید دارای اتصال به اینترنت باشد

آشنایی با برنامه Smart Life

در صفحه Home میتوانید نام تمام دستگاه های متصل از جمله پریز هوشمند را مشاهده کنید و از طریق علامت
خاموش / روشن سمت راست آن میتوانید دستگاه خود را کنترل کنید

با انتخاب پریز هوشمند خود صفحه دیگری باز میشود که امکانات بیشتری در اختیار شما قرار میدهد.

۱. Power: برای خاموش و روشن کردن دستگاه استفاده میشود

۲. Timer: با استفاده از این گزینه شما میتوانید با حالت های مختلف زمان بندی دستگاه خود را کنترل کنید

حالت هایی از جمله :

- **Countdown** : یک شمارنده نزولی است که با تمام شدن زمان تنظیمی شما حالت فعلی دستگاه شما را برعکس میکند. (از روشن به خاموش و یا برعکس)
 - **Schedule** : با استفاده از این گزینه می توانید برای روز های خاصی از هفته در ساعات مورد نظر برنامه خاصی تعیین کنید.
 - **Criculate** : با استفاده از این گزینه می توانید یک زمان شروع و پایان تعیین کنید تا دستگاه شما در آن زمان روشن و سپس خاموش شود
 - **Random** : این گزینه در یک بازه خاصی به صورت تصادفی دستگاه شما را خاموش و یا روشن میکند
۳. **Electric** : در این گزینه می توانید در هر لحظه میزان مصرف انرژی دستگاه خود را به صورت لحظه ای مشاهده کنید و همچنین تاریخچه مصرف های قبلی را بررسی کنید

۴. **Setting** : تنظیمات دستگاه

صفحه Smart

در این صفحه شما میتوانید با طراحی و تنظیم روال هایی دستگاه های خود را به صورت هوشمند تری مدیریت کنید.

مثلا با هر با انتخاب یک گزینه و یا تغییر آب و هوا و یا موقعیت مکانی و یا در زمان بندی های خاص دستگاه را خاموش و یا روشن کند.

همچنین می توانید این روال های طراحی شده را به دستیار صوتی موبایل خود اضافه کنید تا با فرمان صوتی مورد نظر شما پرز هوشمند روشن و یا خاموش شود

امکانات دیگر

این دستگاه امکان اتصال به همه اسپیکر های هوشمند از جمله Google Home , Amazon Echo را دارد

اطلاعات ایمنی

توصیه میشود از این دستگاه در مکان های سرپوشیده و خشک استفاده شود و از رسیدن آب و رطوبت به آن جلوگیری کنید.

از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.

لطفا از باز نمودن دستگاه و دستکاری در آن جدا پرهیز کنید.



از خرید شما متشکریم